

MOSA

Электростанции GE 3200 H Family



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru



БЕНЗИНОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ GE 3200 H Family

- Бензиновый двигатель Honda
- Аварийное отключение (масло)
- Однофазный синхронный генератор
- Защита от перегрузки
- Зарядное устройство 12 В - 10 А
- Защитная рама
- Малошумная
- Компактная
- Отвечает требованиям ЕЕС



Стандартное оборудование										
	Бензинов. двс	Возд. охлад.	Ручной завод	Останов двс (масло)						
	Синхрон. генератор	Термореле останова	Розетка 230В Schuko	Зарядн. устр-во						

Элементы по доп. заказу

● Вилка 230В 16А 2РТ (М) SCHUKO

● Комплект для заземления MT10

Технические данные

GE 3200 Family

ГЕНЕРАТОР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

50 Гц, синхронный однофазный с самовозбуждением и саморегулированием, бесщеточный

Однофазное напряжение (макс)
Однофазное напряжение (непрерывно)
Зарядное устройство пост. тока
Рабочий цикл
Коэффициент мощности (cos φ)
Класс изоляции
Можно заказать другие мощности и частоты (60 Гц)

2.8 кВА (2.4 кВт) / 230 В / 12.2 А
2.4 кВт
12 В - 10 А
100%
0.8
H

ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

Бензиновый четырехтактный с воздушным охлаждением

Тип
Мощность на выходе *
Скорость вращения
Рабочий объем цилиндров
Количество цилиндров
Расход топлива

GC 190
3.7 кВт (5 л.с.)
3000 об/мин
187 см³
1
313 г/кВт·ч

* Максимальная мощность на выходе – в соответствии с ISO 3046/1

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Емкость бака
Продолжительность работы (при 75%-ной нагрузке)
Защита
Габариты Д x Ш x В (мм)*
Масса *
Уровень шума

2 л
2.5 ч
IP 23
555x370x390
35 кг
98 LWA (73 dB(A) - 7 м)

* Габариты и масса включают в себя все элементы

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: mzs@nt-rt.ru || www.mosa.nt-rt.ru

